Upgrade Androidu u tabletu iGET SCHOOL N9C

UPOZORNĚNÍ:

Provedením upgradu dojde ke smazání původního nastavení a dat v tabletu. Upgrade provádíte na vlastní zodpovědnost.

Vždy mějte připojený tablet do elektrické sítě.

Upgrade lze provádět pouze v počítači s Windows XP a Windows 7!

V ostatních OS nemusí být nalezeny ovladače upgradovacím programem.

POSTUP UPGRADE:

- 1) Stáhněte si Android z webu <u>www.iget.eu</u> a rozbalte stažený archiv v PC.
- 2) Stáhněte si aktualizační aplikaci Factory Tool z webu <u>www.iget.eu</u> a rozbalte stažený archiv v PC.
- 3) Ve složce RK3026_PACKAGE_V1.1 CZ spusťte rozbalený soubor FactoryTool.exe.
- 4) Otevře se vám hlavní okno programu

Firmware Sp	ustit 🔘 Upgradovat 🛛	🔿 Obnovit	Demo 📢	Jazyk 🔶	Exit	
Firmware			Firmw Loade	vare Ver: er Ver:		
Demo:			Chip:			1
Device List	Device Type	ID	Wizard:			
Image: Section 2016 Image: Section 2017 Image: Section 2017 Image: Section 2017 <td></td> <td></td> <td>I. Fripojte 0. 2. Klikněte T 3. Vyberte Up Spusti, tlaž 4. když svítí a neodpojují 5. Po skonšen ID</td> <td>Dpagel do poe'ta a tlaétko Finwar gradovat nebo Ohn 'tko bude svitit : zelené světlo, pi e ho. ú aktualizace, ho Result</td> <td>ce. ce a najděte firmw ovit a klikněte na zeleně. ipojte kabel do za odpojte. Time</td> <td>are. Fizeni</td>			I. Fripojte 0. 2. Klikněte T 3. Vyberte Up Spusti, tlaž 4. když svítí a neodpojují 5. Po skonšen ID	Dpagel do poe'ta a tlaétko Finwar gradovat nebo Ohn 'tko bude svitit : zelené světlo, pi e ho. ú aktualizace, ho Result	ce. ce a najděte firmw ovit a klikněte na zeleně. ipojte kabel do za odpojte. Time	are. Fizeni
ID:	ID:		ID:		ID:	Ŧ
ID:	ID:		ID:		ID:	
ID:	ID:		ID:		ID:	

5) Klikněte na tlačítko Firmware a vyberte stažený img soubor.

Firmware Spustit © Upgradovat © Obnovit	Demo 😽 Jazyk 🄶 Exit	
Firmware Y:\RK3026_PACKAGE_V1.1 CZ\N9C no apk.img	Firmware Ver:4.2.02	
	Loader Ver:2.09	
Demo:	Chip:RK302A	
	w:].	

6) Klikněte na tlačítko Spustit. Doposud červená dioda nyní zezelená.

FactoryTool v1.1		
Firmware Stop © Upgradovat 🔿 Obnovit	Demo Jazyk 🔶 Exit	
Firmware Y:\RK3026_PACKAGE_V1.1 CZ\N9C no apk.img	Firmware Ver:4.2.02	
	Loader Ver:2.09	
Demo:	Chip:RK302A	

- 7) Připojte tablet do napájení. Připojte USB konektor propojovacího kabelu do počítače a druhý konec do microUSB konektoru v tabletu.
- 8) Stiskněte tlačítko Volume (+) a držte zmáčknuté.
- 9) Dlouze zmáčkněte tlačítko pro zapnutí tabletu.
- 10) Program detekuje připojený tablet a začne provádět upgrade Androidu. Průběh lze sledovat pod prvním ID. Nejdříve se Android stáhne, pak zkontroluje a následně nahraje.

irmware C. PN ERGELWSCUM	ec no apr. mg			Loade	r Ver:2.09		
emo:				Chip:	RK302A		/
Device List	Device Type	ID		Wizard:	CP 1-1-1 1		
🗉 🕎 My Computer				2.Klikněte r	a tlačítko Firmw	are a najd ^ě te firmw:	are.
RootHub20				3. Vyberte Up	ogradovat nebo Ob	novit a klikn ^ě te na	
Port[1]	Hub	2-1		4.když svítí	zelené světlo,	připojte kabel do za	fízení
	Loader	2-1-1		a neodpojujt	e ho.		
Port[2]				o.ro skoncen	, aktualizace, n	o odpojte.	
Port[3]							
Port[4]			-			1	
Port[5]			11	ID	Result	Time	
Port[6]			- 11				
Port[2]			-				
HUB D HUL LOO			-				
HVB D-+(1)	11.1		- 1				
Port[1]	HUD	1-1					
Port[1]			- [
Policizj							
Port[3]							
Port[4]							
Port[6]			-				-
ID:2-1-1	ID:			ID:		ID:	
Download							
	1						
ID:	ID:			ID:		ID:	
				ID:		ID:	

11) Po skončení upgrade bude tablet automaticky restartován. Nyní můžete tablet odpojit z počítače.

V případě, že počítač nedetekuji správně tablet a bude se ptát na ovladače, najdete je ve složce: RK3026_PACKAGE_V1.1 CZ\Driver\x86

 Ve Windows případně jiném operačním systému se vám objeví ikona znázorňující, že byl nalezen nový hardware. Pro zařízení je třeba manuálně nainstalovat ovladače, které se nachází ve složce: RK3026_PACKAGE_V1.1 CZ\Driver\x86*.* pro jednotlivé systémy.

UPOZORNĚNÍ:

Ovladače jsou určeny hlavně pro 32-bitové systémy, v 64-bitových systémech nemusí být funkční!

2) Vyberte Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušeného uživatele) a klikněte na tlačítko Další.



3) Najděte složku RK3026_PACKAGE_V1.1 CZ\Driver\x86*.*.



4) Zvolte soubor rockusb.sys pro daný používaný operační systém.

Najít soubor						? 🔀
Oblast hledání:	🚞 otg_driver		~	G 🦻	بي 🥙	
Poslední dokumenty	c secbulk.sys					
Plocha						
Dokumenty						
Tento počítač						
	Název souboru:	secbulk.sys			~	Otevřít
Místa v síti	Soubory typu:	SECBULK.sys;SECBULK.sy_			~	Storno

5) Klikněte na tlačítko Otevřít.

Průvodce nově rozpoznaný	ůvodce nově rozpoznaným hardwarem					
V níže uvedeném sezna	V níže uvedeném seznamu vyberte položku, která nejlépe odpovídá hardwaru					
SEC SOC Tes	t Board					
opis	Verze	Výrobce	Umístění			
SEC SOC Test Board	Neznámý	SEC, SYSTEM LSI	c:\windows\inf\secbulk.inf			
SEC SOC Test Board	Neznámý	SEC, SYSTEM LSI	c:\windows\inf\oem5.inf			
<		111	>			
Tento ovladač není digitálně podepsán. Zde se dozvíte, proč je podepisování ovladačů důležité.						
		< 2pet	Datsi > Storno			

4) Pokud byl ovladač naistalován správně, obdélník dole v programu zezelená a potvrdí tak spojení s tabletem. Pokud obdélník nezezelená, připojte tablet ještě jednou dle výše uvedeného postupu. Tímto je připojení tabletu a instalace ovladačů kompletní.