Postup pro update Firmware Car DVR iGET TWINS F100

1) Nainstalujte program LiveSuit, poté jej spusťte:

😔 LiveSuit \	/1.07	
Sele	ectImg ở SysUpdate 💮 Wizard 🧭 NetSync 🕥 UserGuide	Exit
Image	C:_FW_EAGET\Firmware F100\21122012CZSK.img	
Process	0%	
	Welcome to use LiveSuit !	

SelectImg

2) Zvolte položku Selectimg

má příponu *.img

C Otevřít		×
Oblast hledání: 👔 Firmware F100 💌	← 🗈 💣 💷 ▼	
Název položky	Datum změny	Ту
21122012CZSK	21.12.2012 11:39	Irf
۲		Þ
Název 21122012CZSK souboru:	<u>O</u> tevřít	
Soubory typu: Image Files (*.img)	✓ Stomo	

a vyberte soubor firmware pro iGET F100, soubor

3) Důležité je, aby bylo zobrazeno správné načtení souboru

😔 LiveSuit V	1.07	1000	1000	TP-SE.		
Sele	stImg 🙀 SysUpdate i	Wizard Update	🐞 NetSync	\iint UserGui de	Exit	
Image	C:_FW_EAGET\Firmware F1	00\21122012CZSK	img			
Process			0%			
	Welcome to use LiveSuit !					

4) Kamera F100 musí být vypnutá. Podržte tlačítko *Mode* a propojte kameru pomocí kabelu USB–miniUSB s počítačem. Na kameře se rozsvítí modrá LED dioda.

5) Zobrazí se dotaz Does mandatory format? Zvolte Ano / Yes

LiveSuit V1.07	Forced form Select Yes, (nandatory format? nat will lead to files ar enter the format upgi	re missing, please back up imp rade mode.	portant files!
SelectIng 🔏	Select No, e	nter the normal upgr	ade mode.	
Image C:_FW_EA	GET\Fir		Ano	Ne
Process	-	0%		

6) Zobrazí se další dotaz Are you sure to force format? Zvolte Ano / Yes

Pl	Tips: are you sure to force format? Select Yes, enter the format upgrade mode.
SelectIng SysUpdate Date Wiza	format upgrade may takes some times, please wait
Image C:_FW_EAGET\Firmware F100\2112201	Ano Ne
Process	0%

 Aplikace začne nahrávat firmware, vyčkejte až do 100%, poté se zobrazí Update Success. Poté klikněte na OK.

Sel o	≥ctImg	Good SysUpdate		Wizard Update	6	NetSync	vse 🚺	erGui de	\gtrsim	Exit
Image	C:_F	Y_EAGET\Firmware	F100\211	122012CZS	K.img					
Process					25%					
	Left 3	minute 45 secon	.d							
		_								
LiveSuit ¹	V1.07									• >
LiveSuit V	V1.07		LiveSt	uit		22	The second		e	- ×
LiveSuit V	V1.07 ectImg	Generation SysUpdate	LiveSu	uit		22	Use	erGui de	-	Exit
LiveSuit V Selv Image	V1.07 ectImg [C:_F"	SysUpdate #_EAGET\Firmware	LiveSu F	uit 1	date succe	55	Use	erGui de	E &	Exit
LiveSuit V	V1.07 ectImg [C:_F'	SysUpdate #_EAGET\Firmware	EiveSt	uit Vpi	date succe	:55	Use	rGui de	e R	Exit

Aktualizace je tímto kompletní, odpojte USB kabel a zapněte iGET TWINS F100.