Aktualizace firmware iGET Rider F120 FHD

- 1. Rozbalte soubor "F120 FW.rar"
- 2. Rozbalte soubor (ovladač) "spca6330_device driver.rar"
- 3. Naistalujte ovladač "spca6330_device driver.rar"
- 4. Otevřete program FRM.exe
- 5. Jakmile naskočí hláška že není připojené USB tak jí ignorujte a potvrťte "OK"

Basic Advanced SPCA5310 [User : sp Option Program All F/W + Partial RSV F/W Only Read Verify Read Verify Auto Power Off Backup/Restore RSV Working Folder : H:\F120 FW new Firmware : CVR-A. BIN Settings : BGA_DDR3_1G_300MHz_CVR_A.	pca6330isp.bin] FlashType SPI Customize NONE GPIO_GRP_TGL TGGPIO1 ISP(F5) USB(F6) ргл
NAND	

- 6. Nastavte dle předlohy
- 7. Připojte kameru iGET RIDER F120 FHD přes USB kabel k PC
- 8. Stiskněte RESET (nahoře vedle USB konektoru), a držte MENU a POWER současně na cca 5s
- 9. Kamera by se neměla zapnout!
- 10. V programu FRM stiskněte tlačítko ISP popř. na své klávesnici stiskněte F5
- 11. Kamera začne aktualizovat firmware.
- 12. Cca po 2 minutách je kamera aktualizována.